

Posodobitev se izvaja preko računalnika, ki mora biti na istem omrežju.

Posodobitev:

1. Na računalniku zaženite program RPT. - računalnik mora biti na istem omrežju, kot je priključen video domofon.
2. Če je vse v redu, potem boste v RPT po kliku na „Search“ videli svojo napravo – številčni naslov 192.168.xxx

The screenshot shows the RPT application window. On the left, a search results area displays the IP address "192.168.1.100" in a red-bordered box. Below this area is a "search" button, also highlighted with a red border. On the right, the "DEVICE INFO" section contains several input fields: NAME, UUID, IPV4, MAC, and VERSION. Below these fields are "play" and "apply" buttons. The "UPGRADE" section below features a button labeled "click here to select firmware" and another "apply" button.

3. Kliknite na okence pri napisu „Upgrade“.

This screenshot shows the same RPT application window. The "click here to select firmware" button in the "UPGRADE" section is now highlighted with a red border. The "search" button at the bottom left is also highlighted with a red border. The "DEVICE INFO" section remains visible on the right side of the window.

4. Izberite pot, kjer je shranjena datoteka za posodobitev (datoteka je del paketa).

5. Kliknite na „Apply“

6. V nič ne posegajte, posodobitev pa bo trajala približno eno minuto. Stanje boste videli na „termometru“, kjer bo tekel zeleni trak.

RPT

DEVICE INFO

NAME

UUID

IPV4

MAC

VERSION

UPGRADE

UPGRADE

7. Ko končate, priporočamo, da izklopite in vklopite napajanje.

Pri ponudniku internetnih storitev lahko preverite, ali blokira katera komunikacijska vrata.

Naprava uporablja vrata: (udp,tcp) 80, 8080, 8000, 443, 21047 (ta morajo biti odprta in prehodna).

Pri brezžični povezavi mora biti Wifi s frekvenco 2,4 GHz in standardno zavarovan.